

# Uputstvo za jednoboje pixel led trake-SRPSKI

---

Do 10m dužine instalacije led trake (80 pixel-a) nije potrebno nikakvo podešavanje kontrole. Preko 10m led trake podešavanje kontrole se vrši na sledeći način:

- Isključiti traku preko taster ON/OFF na led kontroli.
- Pritisnuti taster MODE i držati pritisnut dok traka ne zasvetli.
- Dodavanje PIXEL-a:

Dodavanje PIXEL-a se može izvršiti na 2 načina:

1. AUTOMATSKO DODAVANJE PIXEL-a:
    - Pritisnuti taster SPEED/BRIGHT i zadržati (long press) dok se dodatne led trake ne ispune u potpunosti svetlom (dok se sve led diode uključe).
    - Kada se zavrsi sa podešavanjem broja piksela (broja led dioda), pritisnuti taster ON/OFF za potvrdu podešavanja.
  2. RUČNO DODAVANJE PIXEL-a:
    - Pritisnati taster SPEED/BRIGHT za dodavanje piksela (broja led dioda) dok se dodatne led trake ne ispune u potpunosti svetlom (dok se sve led diode uključe).
    - Pritiskanjem tastera MODE se oduzimaju pikseli (broj led dioda), ukoliko je potrebno.
    - Kada se zavrsi sa podešavanjem broja piksela (broja led dioda), pritisnuti taster ON/OFF za potvrdu podešavanja.
- 
- Ponovo pritisnuti ON/OFF za uključivanje led trake/a , menjati dalje režime rada (modove) putem tastera "MODE" , a brzinu promena na "SPED/BRIGHT".

Dalje sve radi sinhrono.